
ちゅピCOM Air-LANサービスご利用ガイド


ご利用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。 _{地域アツアツ} **ちゅじCOM**

1 付属品の確認




■バッテリー







■ ACアダプター



■ SIMカード(本体に内蔵)



■ご利用ガイド(本紙)

万が一不備がありましたら、お客さまセンターまでご連絡ください。



3 電源を入れる/切る

- 電源を入れる 電源ボタンを5秒以上押してください。
- 電源を切る 電源ボタンを3秒以上押すと、「BYE…」と表示され、電源が切れます。

信号強度/SIMカード表示

4 機器との接続

■ SSID・Wi-Fi Passwordを確認する

②SSIDおよびWi-Fi Passwordの読み取り

- ①電源カバーを取り外す 電池カバーの取り外し用くぼみに爪を入れ、カバーを取り外します。
- 本体に記載されているSSIDおよびWi-Fi Passwordをメモしてください。

スクリーンでも確認できます。詳しくは裏面をご確認ください。

Wi-Fi Password 記載例 SSID: MobileRouter-〇〇〇

Wi-Fi Password: 1234

(メモ欄)

本体の詳しい設定方法は裏面をご確認ください。

【USBでの接続】

- ・モバイルルーターとパソコンをUSBケーブルで接続してください。
- ・"my computer"を開き、指示に従ってドライバソフトウェアをインストールしてください。
- ・ドライバソフトウェアのインストールが完了しましたら、モバイルルーターのネットワークを共有できます。

【Wi-Fiでの接続】

Windows10のWi-Fi設定方法

Step1

タスクバーから無線LANのアイコンを 選択(クリック)してください。

Step

メモした「SSID」を選択(クリック)し、 「自動的に接続」にチェックを入れた上で、 右横の「接続」を押して(クリック)して ください。

Step3

次に「ネットワークセキュリティキーの 入力」の画面が表示されたら、メモした 「Wi-Fi Password」を入力してください。

Step4

「このネットワーク上の他のPC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターやTVなどのデバイスに自動的に接続しますか?」と表示された場合、「はい」「いいえ」どちらを選択いただいても構いません。

Step5

選択した「SSID」の下に「接続済み」と表示されていることを確認してください。

Windows8.1のWi-Fi設定方法

Step1

パソコン画面右側で右から左へマウスを移動 もしくは指で画面右側に指を置き内側に向かってスワイプさせて「チャーム」を表示させ てください。その中から「接続」を選択 (クリック)してください。

Step2

無線LANのアイコンを選択(クリック) してください。

Step3

メモした「SSID」を選択(クリック)し、「自動的に接続」にチェックを入れた上で、 右横の「接続」を押して(クリック)して ください。

Step4

次に「ネットワークセキュリティキーの 入力」の画面が表示されたら、メモした 「Wi-Fi Password」を入力してください。

Step5

「このネットワーク上の他のPC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターやTVなどのデバイスに自動的に接続しますか?」と表示された場合、「はい」「いいえ」どちらを選択いただいても構いません。

Step6

選択した「SSID」の下に「接続済み」と表示されていることを確認してください。

Windows7のWi-Fi設定方法

Step1

「スタート」⇒「コントロールパネル」⇒ 「ネットワークとインターネット」⇒ 「ネットワークと共有センター」の順番に 選択(クリック)してください。

Step2

「ネットワークに接続」を選択(クリック)してください。

Step3

メモした「SSID」を選択(クリック)し、「自動的に接続」にチェックを入れた上で、 右横の「接続」を押して(クリック)して ください。

Step4

次に「ネットワークセキュリティキーの 入力」の画面が表示されたら、メモした 「Wi-Fi Password」を入力してください。

Step5

選択した「SSID」の下に「接続済み」と表示されていることを確認してください。

Mac OS XのWi-Fi設定方法

Step1

メニューバーのアップルメニューから 「システム環境設定…」を選択(クリック) してください。

Step2

「システム環境設定」の「ネットワーク」 を選択(クリック)してください。

Step3

「ネットワーク」の左側から「Wi-Fi」(もしくは「AirMac」)を選択し、「Wi-Fiを入にする」を押して(クリック)してください。

Step4

「ネットワーク名」のメニューを開き、 メモした「SSID」を選択(クリック)して ください。

Step5

「Wi-Fiネットワーク"MobileRouter-○○○"にはWPA2パスワードが必要です。」と表示されたら、「パスワード」のところにメモした「Wi-Fi Password」を入力してください。設定したら「接続」を押してください。

Step6

「ネットワーク」の画面に戻って、状況が 「接続済み」と表示されていることを確認 してください。

iOSの設定方法

Step1 アイコンメニューから「設定」 をタッチしてください。

> 「Wi-Fi」をタッチして、 「Wi-Fi」の画面を表示させ、 「ネットワークを選択」から メモした「SSID」をタッチ してください。

「パスワード入力」と表示されたら、メモした「Wi-Fi Password」を「パスワード」の欄に入力してください。

「Wi-Fi」の画面に戻ったら、 選択した「SSID」の左横に チェックマークが入っている ことを確認してください。

Androidの設定方法

Step1 「設定」をタッチしてください。

「Wi-Fi」をタッチして、Wi-Fi の一覧からメモした「SSID」 をタッチしてください。

「パスワード入力」と表示され たら、メモした「Wi-Fi Password」を「パスワード」の 欄に入力してください。

> 「Wi-Fi」の画面に戻ったら、 選択した「SSID」の左横に チェックマークが入っている ことを確認してください。

本体の設定方法



①WPS/MENUボタン

②OK/電源ボタン

■ 操作キーについて

① WPS/MENUボタンの機能

1.ディスプレイ上のメニューをスクロールします。 2.ホームスクリーン上での短押しでベージをめくります。 3.ホームスクリーン上での2-3秒の長押しでWPS機能をONにします。 4.メインベージ以外での2-3秒の長押しでホームスクリーンに戻ります。

②OK/電源ボタン

1.電源オン、OK/選択/確認の動作を行います。 2.どのページでも2-3秒の長押しで電源オフします。

■メニューについて

【パスワードの確認】

※2.4GHz・5GHz両方を選んでいる場合、1度押しで2.4HGz、 2度押しで5GHz、3度押しで各種設定画面が開きます。

【各種設定】

※2.4GHz/5GHz両方を選んでいる場合<u>3度短押し</u>してください

1.Data Traffic 通信回線上で一定時間内に転送される データ量がご覧いただけます。

2.Language 言語が選択できます(英語/インドネシア語) **3.WPS Function** オンにすることで無線LAN(Wi-Fi)機器の

接続先や暗号化、認証などについての設定

を簡単な操作で行えます。 **4.WIFI Band** 「2.4GHzのみ」「5GHzのみ」

12.4dl2の分」「3dl12の分」 「2.4GHzと5GHz」がお選びいただけます。 **5.Firmware Ver** 現在のファームウェアがご確認いただけます。

電源ボタンを1度短押しした後に、 WPS/MENU ボカンドスナー / に戻れた

WPS/MENUボタンにてホームに戻れます。

安心リモートサポート

◎パソコン、インターネットなど初期設定から使い方までサポートします。◎その他、無線LAN・プリンタ等の周辺機器やタブレット・スマートフォン等のモバイル端末、ゲーム機などのサポートも可能です。

【月額利用料金】

550円(税込み)

<メリット>

7.Back

- ●サポート時間延長 9:00~21:00 (年中無休)
- ●専用電話番号を設置
- (注) Air-LANにはリモート (遠隔) は対応していません。

ちゅじCOMサービス、ご契約に関するお問い合わせは、ちゅじCOMお客さまセンターまで

oo,0800-555-2525

9:30~18:00 年中無休

https://www.chupicom.jp

お困りごとや不明点が ございましたら、 お気軽にお問い合わせください。 インターネットで https://www.chupicom.jp

検索はカンタン!

ちゅピCOM

検索

株式会社ちゅピCOM 〒730-0854 広島市中区土橋町7番1号